

# FBS1722

- ✓ leikkuusvyvyys voidaan säätää säätimellä välille 0 – 1,2 mm 0,1 mm:n välein
- ✓ kuorinta voidaan tehdä 25 mm:n päähän suojan reunasta, ja PEX-pinnasta tulee koko mitalta hyvin tasainen
- ✓ terä on karkaistu vähintään kovuuteen HRC 55, erikoishiottu ja erittäin helppo vaihtaa



Kuorintatyökalu PEX-kaapelien ulomman johtavan kerroksen kuorintaan. Kuorii eristeet johtimista, joiden halkaisija on 10 – 50 mm, mikä vastaa enimmillään poikkipinta-alaa 800 mm<sup>2</sup> 12 kV:n, 630 mm<sup>2</sup> 24 kV:n ja 500 mm<sup>2</sup> 36 kV:n johtimissa.



Tuotenumero: **5151-580400**

EAN: **7393487026865**

Snro: **6406204**

Toimituslaatikko: **Muovikotelo**

Johtimen maks. Ø (mm): **10-50**